

WP-LED

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CONTRÔLES

Réglage de la puissance

Le bouton d'alimentation (situé à l'intérieur du pack mural) modifie la puissance de la luminaire. Les puissances utilisées de la luminaire WP-LED80:

- 80 W
- 70 W
- 60 W
- 50 W
- 40 W

Réglage de la température de couleur




Le commutateur CCT (situé à l'intérieur de la luminaire) modifie la température de couleur de la lumière à 3000k, 4000k (par défaut) ou 5000k

DIRECTIVES DE CÂBLAGE

- Assurez-vous que la tension secteur est appropriée.
- Branchez le fil de **VERT** du luminaire au fil de **TERRE** de l'alimentation.
- Branchez le fil **BLANC** du luminaire au fil **NEUTRE** de l'alimentation.
- Branchez le fil **NOIR** du luminaire au fil de **LIGNE** de l'alimentation.
- Si le luminaire inclut une fonction d'intensité réglable de 0-10V, branchez les fils **GRIS** et **VIOLET** au contrôleur.

RAB[®]

DESIGN



WP-LED

INSTALLATION INSTRUCTIONS

RAB[®]

DESIGN



ELECTRICAL SHOCK HAZARD

READ, UNDERSTAND, and FOLLOW these instructions before installing the equipment.

WARNING

Disconnect the Electrical supply power at the service panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury or death. Only qualified electricians should install this fixture and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and all local codes and ordinances. Ensure that only proper tools, materials, and equipment are used to complete the installation.

SAFETY

- Proper grounding is required to ensure personal safety.
- Fixture should be mounted in locations where unauthorized personnel will not readily subject it to tampering.
- Do not use this equipment for anything other than its intended purpose.
- Servicing this equipment should be performed by qualified service personnel.
- Save these instructions.





INSTALLATION

MAIN INSTALLATION

1. Open the fixture by loosening the two screws on the side and swing open the lens assembly. Be sure to disconnect connection terminal.
2. Prepare the back box for mounting by attaching EVA cotton pad to bottom shell and drilling the appropriate holes.
3. Mount Wall Pack at desired location. Ensure that the top, both sides and the mounting holes that are touching the wall are sealed with silicone.
4. Remove conduit entry plug and use appropriate waterproof connection to bring wiring into the Wall Pack. Make appropriate wiring connections as per the wiring diagram.
5. Reconnect the connection terminals and close the lens assembly and secure the two side screws.

ACCESSORIES

1. Mount the Visor and/or Wire Guard (sold separately) if applicable using the respective screw holes and included hardware.



WP-LED

INSTALLATION INSTRUCTIONS



CONTROLS



Power Adjustment

The power knob (Located inside Wall Pack) changes the power output of the fixture. The following Wattage levels are used in the 80W fixture:

- 80W
- 70W
- 60W
- 50W
- 40W


Colour Temperature Adjustment

The CCT Switch (Located inside Wall Pack) changes the Colour Temperature of the Light to 3000k, 4000k (Default) or 5000k.



WIRING

- Check that the line voltage is correct.
- Connect fixture **GROUND** (green) wire to power supply **GROUND** (green) wire.
- Connect fixture **WHITE** wire to power supply **NEUTRAL** wire.
- Connect fixture **BLACK** wire to power supply **LINE** wire
- If the fixture includes 0-10V dimming functionality, connect **GREY** and **VIOLET** wires to the dimming controller.



WP-LED

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



RISQUE D'ÉLECTROCUTION

LIRE, COMPRENDRE, et SUIVRE ces instructions avant d'installer l'équipement.

AVERTISSEMENT

Débranchez l'alimentation de l'alimentation électrique au panneau de service (de fusible ou de disjoncteur). Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Seul un électricien qualifié doit installer cet appareil et l'installation doit conformer au code électrique canadien Partie I et tous les codes et règlements locaux. S'assurer que seuls les outils, les matériaux et l'équipement approprié est utilisé pour terminer l'installation avant de tenter l'installation.

SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, il est nécessaire d'effectuer une mise à la terre appropriée.
- L'équipement doit être monté dans des endroits où le personnel non autorisé ne sera pas facilement sous réserve de l'altération.
- Ne pas utiliser cet équipement pour autre chose que sa destination.
- Entretien de cet équipement doit être effectuée par un personnel qualifié.
- Conservez ces instructions pour référence future.

INSTALLATION

1. Ouvrez l'ensemble de la lentille de la luminaire en desserrant les deux vis sur le côté. Assurez-vous de déconnecter la borne de connexion.
2. Préparez le boîtier arrière pour le montage en attachant un coton EVA en perçant les trous appropriés.
3. Montez la boîte sur le mur. Assurez-vous que le dessus, les deux côtés et les trous de montage qui touchent le mur est scellé avec du silicone.
4. Retirez la fiche d'entrée de conduit et utilisez une connexion étanche appropriée pour amener le câblage dans la luminaire. Effectuez les connexions de câblage appropriées conformément au schéma de câblage.
5. Branchez les bornes de connexion, fermez l'ensemble de la lentille et serrez les deux vis.

ACCESSOIRES

1. Montez la visière et le protège-fil (vendus séparément) à l'aide des trous de vis et des accessoires inclus.

